

Panasonic®

Guida all'installazione

Software di registrazione

N. modello **Serie WV-ASR500**



Questo manuale si riferisce ai seguenti modelli della Serie WV-ASR500: WV-ASRE501, WV-ASRE501W, WV-ASRE516, WV-ASRE516W, WV-ASRE532, WV-ASRE532W, WV-ASRE564, WV-ASRE564W, WV-ASRA501, WV-ASRA501W, WV-ASRM501, WV-ASRM501W, WV-ASRT500, WV-ASRT500W

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

Limitazione di responsabilità

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI NESSUN GENERE, SIANO ESSE ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER QUALSIASI FINE PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI.

QUESTA PUBBLICAZIONE POTREBBE CONTENERE INESATTEZZE TECNICHE O ERRORI TIPOGRAFICI. MODIFICHE VENGONO AGGIUNTE ALLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE, IN QUALSIASI MOMENTO, PER IL MIGLIORAMENTO DI QUESTA PUBBLICAZIONE E/O DEL(-) PRODOTTO(-I) CORRISPONDENTE(-I).

Esonero dalla garanzia

IN NESSUN CASO Panasonic System Networks Co., Ltd. DOVRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI ALCUNA PARTE O PERSONA, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE O LA MANUTENZIONE RAGIONEVOLE DEL PRODOTTO, NEI CASI, INCLUSI MA NON LIMITATI AI SEGUENTI:

- (1) QUALSIASI DANNO E PERDITA, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE, QUELLI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, CONSEGUENTI O ESEMPLARI, DERIVATI O RELATIVI AL PRODOTTO;
- (2) LESIONI PERSONALI O QUALSIASI DANNO CAUSATO DALL'UTILIZZO SCORRETTO O DALL'ESECUZIONE NEGLIGENTE DI OPERAZIONI DA PARTE DELL'UTENTE;
- (3) TUTTI I MALFUNZIONAMENTI O INCONVENIENTI CAUSATI DA SMONTAGGIO, RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO O DELL'INCONVENIENTE;
- (4) INCONVENIENTI O QUALSIASI PERDITA DERIVATI DALLA MANCATA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI, DOVUTI A QUALSIASI MOTIVO O CAUSA INCLUSI QUALSIASI GUASTO O PROBLEMA DEL PRODOTTO;
- (5) QUALSIASI PROBLEMA, CONSEGUENTE INCONVENIENTE, PERDITA O DANNO DERIVATO DAL SISTEMA COMBINATO CON DISPOSITIVI DI TERZI;
- (6) QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O AZIONE LEGALE PER DANNI, AVVIATA DA QUALSIASI PERSONA O ORGANIZZAZIONE IN QUANTO SOGGETTO FOTOGENICO, A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY RISULTATA DAL FATTO CHE UNA CERTA IMMAGINE DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA, INCLUSI I DATI SALVATI, PER QUALCHE MOTIVO, VENGA RESA PUBBLICA O VENGA UTILIZZATA PER QUALSIASI SCOPO;
- (7) PERDITA DI DATI REGISTRATI CAUSATA DA QUALSIASI GUASTO.

Caratteristiche

La Serie WV-ASR500 (di seguito questo software) è un software che viene eseguito sul sistema operativo Microsoft® Windows® e consente la registrazione delle immagini da più telecamere di rete sulle unità a disco rigido del personal computer (di seguito PC).

Utilizzando questo software, è possibile visualizzare le immagini in diretta delle telecamere sul monitor del PC client remoto, riprodurre le immagini memorizzate nell'unità a disco rigido sul monitor del PC client remoto controllando il PC client, oppure scaricare file di immagine sull'unità a disco rigido del PC client.

Riguardo a questa guida all'installazione

Questa guida all'installazione contiene le descrizioni di come installare questo software.

Il Manuale di istruzioni (PDF) è reperibile all'URL seguente.

<http://security.panasonic.com/pss/security/library/products.html>

Far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF) per come utilizzare ciascuna funzione.

Adobe® Reader® è necessario per leggere questi manuali di istruzioni (PDF).

Se Adobe® Reader® non fosse installato sul PC, scaricare l'ultima versione di Adobe® Reader® dal sito web di Adobe ed installarlo.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Adobe e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Intel e Xeon sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Sicurezza di rete

Poiché il prodotto verrà utilizzato collegandolo ad una rete, si richiama l'attenzione sui seguenti rischi riguardanti la sicurezza.

① Fuga o furto di informazioni attraverso questo prodotto

② Utilizzo di questo prodotto per operazioni illegali eseguite da individui con intenti dolosi

③ Interferenza con questo prodotto o sua sospensione eseguiti da individui con intenti dolosi

È propria responsabilità prendere precauzioni come quelle descritte di seguito per proteggersi contro i succitati rischi di sicurezza della rete.

- Utilizzare questo prodotto in una rete protetta mediante un firewall, etc.
- Se questo prodotto è collegato ad una rete che comprende PC, assicurarsi che il sistema non sia infetto da virus informatici o altri programmi dannosi (utilizzando un programma antivirus aggiornato regolarmente, un programma contro spyware, etc.).
- Proteggere la propria rete contro gli accessi non autorizzati limitando gli utenti a quelli che effettuano il login con un nome utente ed una password autorizzati.
- Dopo che è stato effettuato l'accesso al prodotto da parte dell'amministratore, accertarsi di chiudere il browser web.
- Modificare periodicamente la password dell'amministratore.
- Implementare misure quali l'autenticazione dell'utente per proteggere la propria rete contro la fuga o il furto di informazioni, compresi dati di immagine, informazioni per l'autenticazione (nomi utente e password), informazioni dell'e-mail di allarme ed informazioni del server FTP.

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decoding MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <http://www.mpegla.com>

AVC Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (I) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (II) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Software Open Source

Questo prodotto utilizza software aperto soggetto alle licenze della Free Software Foundation quali GPL, LGPL ed altre.
Per dettagli, far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF).

Copyright

La distribuzione, la riproduzione, il disassemblaggio, la decompilazione e la retroingegnerizzazione del software fornito con questo prodotto sono tutti espressamente proibiti. In aggiunta, è proibita l'esportazione di qualsiasi software fornito con questo prodotto in violazione delle leggi sull'esportazione.

Requisiti di sistema del PC

Si raccomanda di installare questo software su un PC che soddisfi i seguenti requisiti di sistema.

SO*1:	Microsoft® Windows Server® 2012 (64-bit)*2
Lingua dell'SO:	Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo, cinese (cinese semplificato)
CPU:	Intel® Xeon® E5-2630 (2,30 GHz/6-core/15 MB/95 W)
Memoria:	16 GB o superiore
Interfaccia:	Deve essere installata una scheda di interfaccia di rete 1000 Mbps

*1 Questo software è stato progettato basandosi sullo stile o la dimensione dei font predefiniti di Microsoft® Windows Server® 2012.

Quando si cambia lo stile di visualizzazione o la dimensione dei font rispetto alla regolazione predefinita, è possibile che il layout di questo software venga stravolto.

*2 Funzionamento in WOW64 (modalità a 32-bit).

IMPORTANTE:

- Questo software deve essere installato dall'amministratore. In caso contrario, qualsiasi problema non sarà coperto dalla garanzia.
 - I server devono utilizzare indirizzi IP fissi.
 - L'aggiornamento automatico del sistema operativo deve essere disabilitato, in caso contrario il proprio server potrebbe interrompere la registrazione del video quando si riavvia il sistema operativo.
 - Non si garantisce il funzionamento di questo software su desktop remoto.
 - Mentre questo software è in esecuzione, non effettuare il logout dal PC e non spegnere il PC. In caso contrario, il funzionamento di questo software può diventare instabile.
 - Non utilizzare altre applicazioni, in particolare quelle a carico pesante, mentre si sta eseguendo questo software. In caso contrario, il sovraccarico della CPU e la mancanza di risorse causeranno un cattivo funzionamento e prestazioni insufficienti.
 - Se non è installata nessuna scheda audio, il cicalino non suonerà al verificarsi di un allarme/errore. Anche la funzione di trasmissione/ricezione dell'audio non è disponibile.
 - L'utilizzo di caratteri a 2 byte per un nome utente causa il fallimento dell'installazione. Creare un nome utente con caratteri alfanumerici a 1 byte ed eseguire l'installazione.
-

Installazione

1. Fare doppio clic sul programma di installazione.
 - Verranno lanciati i programmi di installazione di "Server", "Client" e "Web Service".
 - Installare questo software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
 - Quando si installa il "Client", deselezionare "Run ASR500 Series Client".
 - Quando si installa il "Web Service", deselezionare "Configurare ASR500 Series Web Service".

IMPORTANTE:

- Quando è necessario reinstallare, disinstallare il software esistente prima di avviare la reinstallazione. Una installazione sovrascritta può causare un funzionamento instabile.
 - Può apparire la finestra "Avviso di sicurezza", tuttavia questo non rappresenta un problema. Continuare con il processo di installazione.
-

Lancio del Client

1. Premere il tasto [Windows] per visualizzare il menu Start del sistema operativo, quindi cliccare l'icona "ASR500 Series Client".

IMPORTANTE:

- Quando si utilizza questo software, accertarsi di registrare la "Licence Key". Far riferimento alla Activation Key Card per ulteriori informazioni su come ottenere la "License Key".
-

Disinstallazione

1. Aprire "Disinstalla un programma" in "Pannello di controllo".
2. Selezionare "Client" dai programmi attualmente installati e cliccare il pulsante [Disinstalla].
→ Il programma di disinstallazione verrà lanciato e verrà visualizzata la procedura guidata.
3. Disinstallare questo software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
4. Selezionare "Server" e disinstallarlo nello stesso modo descritto nei passaggi 2 e 3.
5. Selezionare "Web Service" e disinstallarlo nello stesso modo descritto nei passaggi 2 e 3.

IMPORTANTE:

- Quando si disinstalla questo software, si può selezionare se conservare o meno le impostazioni.
 - Se venisse visualizzata una finestra di messaggio durante il processo di disinstallazione con la richiesta di uscire dalle applicazioni, cliccare il pulsante [Si]. Prima verrà terminata l'applicazione, in seguito verrà disinstallato questo software.
Far riferimento al manuale di istruzioni del sistema operativo utilizzato per come interrompere i servizi.
 - Può apparire la finestra "Avviso di sicurezza", tuttavia questo non rappresenta un problema. Continuare con il processo di disinstallazione.
-

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

N1013-1054 PGQP1560YA