
















































Betrieb mittels Bediengerät

Der Rekorder kann über ein PS-Daten-kompatibles Bediengerät betrieben werden.

Die Bedienung über das Bediengerät WV-CU650 ist im Folgenden beschrieben.

Zum Betreiben des Rekorders über ein PS-Data-kompatibles Bediengerät ist die vorherige Einstellung erforderlich. Weitere Einzelheiten vom System-Administrator erfragen.

Beschreibung	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Hinweis
Öffnen/Schließen des SETUP MENU	 SETUP/ESC	Zweimal drücken.  F1 SETUP MENU öffnen.  F2 SETUP MENU schließen.	Das Untermenü "System Setup (301)" aufrufen Gemäß der Vorgabe für das WV-CU650 kann das Untermenü "System Setup (301)" angezeigt werden, indem die Taste  bei gedrückter  -Taste betätigt wird.
Posten wählen			
Einstellparameter ändern	 Das Jog-Dial drehen.	 oder 	Bei Anzeige der Onscreen-Tastatur (für Zeicheneingabe) löscht Drücken dieser Taste  jeweils ein Zeichen.
Cursor in den nächsten Bereich bewegen	 SET	 oder 	
Taste im Popup-Menü anklicken	 SET	 oder 	
Zum vorhergehenden Menü zurückschalten	 SETUP/ESC		
Die Aufzeichnungsergebnisliste oder VMD-Suchliste anzeigen	 SEARCH	 SEARCH T&D SEARCH Zweimal drücken	Drücken dieser  -Taste startet die Wiedergabe.
Anzeige des Menüs für Wiedergabe durch Vorgabe von Uhrzeit und Datum	 GO TO DATE	 SEARCH T&D SEARCH	Drücken dieser  -Taste startet die Wiedergabe.
Bewegen des Cursors zur Postensuche	 ◀ oder ▶ drücken.		
Den Cursor (grün) auf den zu wählenden Posten im Listenfenster bewegen	 Das Jog-Dial drehen.		
Durch die Seiten des Listenfensters blättern	 Den Pendelring drehen.		
Schließen des Suchfensters	 SETUP/ESC		
Alarmrücksetzen	 ALARM RESET	 ALM RESET  ALM ALL RESET	
Alarm-Aussetzung	 ALARM RESET +  SET	 SHIFT +  ALARM ALM SUSPEND	
Manuelle Aufzeichnung	 REC (REC STOP)	 REC (REC STOP)	
Stoppt die manuelle Aufnahme	 REC (REC STOP) 2 Sekunden oder länger drücken.	 REC (REC STOP) 2 Sekunden oder länger drücken.	Nur während der Aufzeichnung verfügbar
Stoppen der Wiedergabe/manuellen Aufnahme	-	 8 →  SHIFT +  CAM FUNC SYS FUNC	Bei Betrieb des Reglers wie links dargestellt werden Aufnahme wie Wiedergabe beendet.

Beschreibung	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Hinweis
Wiedergabe			
Wiedergabe stoppen			
Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf	Während Wieder- gabe/ Pause 	Den Pen- delring drehen. 	Durch Drücken der Taste beim Schnellvorlauf/Schnellrücklauf wird die Wiedergabegeschwindigkeit beibehalten.
Schaltet die Wiedergabe auf Pause			Nur während der Wiedergabe verfügbar
Sprung zum nächsten/ vorhergehenden Frame	Während der Pause 	Das Jog- Dial drehen. 	Nur während der Pause verfügbar
Sprung zur nächsten/ vorhergehenden Wiedergabe	Während der Wie- dergabe 	Das Jog- Dial drehen. 	Der zu überspringende Punkt ist bei normaler und gefilterter Wiedergabe unterschiedlich.
Springt zum zuletzt aufgezeichneten Bild			
Wahl von Monitor 1		→	
Wahl von Monitor 2		→	
Sequentielle Anzeige ON		Leuchtet grün 	Die sequentielle Anzeige kann durch Drücken einer Kamerawahl Taste oder Betätigung der -Taste bei gedrückter -Taste gestoppt werden
Kamera wählen	Kamerawahl Tasten (1 -16)	Kamera nummer →	
Mehrfachbildformat wählen			Zu Einzelheiten über die Reihenfolge bei der Sequenzanzeige siehe die Bedienungsanleitung (PDF).
Elektronischer Zoom	Im Untermenü elektronisches Zoomen wählen.		Das Zoomverhältnis ändert sich in der Reihenfolge unten: 2x → 4x → 1x
Ruft das DATA COPY- Menü auf.		→ + 	Drücken der Taste schließt das DATA COPY-Menü.
Kopier-Stornierung		Während des Kopierens → + 	
Kopieren auf einen Datenträger (DVD)	Im Untermenü einen Datenträger wählen.	→ + 	
Umschalten des Anzeigehalts			