













































Utilisation de l'appareil avec les contrôleurs de système

Il est possible de mettre l'enregistreur en service en utilisant un contrôleur de système PS-Data compatible.

Les descriptions suivantes expliquent comment utiliser l'enregistreur en utilisant un contrôleur de système WV-CU650.

Pour que cet enregistreur puisse être mis en service en utilisant un contrôleur de système PS-Data compatible, les paramètres nécessaires doivent être faits à l'avance. Se référer à l'administrateur de système pour obtenir de plus amples renseignements.

| Opération | WJ-HD616K/WJ-HD716K | WV-CU650 | Remarque |
|--|---|---|--|
| Ouvre ou ferme le menu SETUP MENU |  Appuyer 2 fois. | Après l'affichage du sous-menu "System Setup (301)" F1 Ouvrir SETUP MENU. F2 Fermer SETUP MENU. | Avec le paramétrage par réglage implicite du WV-CU650, il est possible d'afficher le sous-menu "System Setup (301)" en appuyant sur le bouton  tout en immobilisant le bouton  enfoncé. |
| Sélectionner une rubrique |  |  | |
| Changer le paramètre introduit |  Manœuvrer le volant de commande par impulsions. |  ou  | Des caractères seront effacés au moment d'appuyer sur le bouton  tandis que le clavier affiché sur l'écran (pour la saisie de caractère) est affiché. |
| Aller au secteur de curseur suivant |  |  ou  | |
| Appuyer sur un bouton du menu déroulant |  |  ou  | |
| Commander le retour au menu précédent |  |  | |
| Afficher la liste d'événement d'enregistrement ou la liste de recherche VMD |  |  Appuyer 2 fois. | Appuyer sur le bouton  pour démarrer la lecture. |
| Afficher le menu de lecture en spécifiant l'heure et la date |  |  | Appuyer sur le bouton  pour démarrer la lecture. |
| Déplacer le curseur pour retrouver une rubrique |  Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶. |  | |
| Amener le curseur (vert) pour sélectionner une rubrique dans la fenêtre de liste |  Manœuvrer le volant de commande par impulsions. |  | |
| Changer les pages de la fenêtre de liste |  Tourner l'anneau de navette. |  | |
| Fermer la fenêtre de recherche |  |  | |
| Remise à zéro d'alarme |  |  ALM ALL RESET | |
| Suspension d'alarme |  +  |  +  ALM SUSPEND | |
| Enregistrement manuel |  |  | |
| Interrompre l'enregistrement commandé manuellement |  Appuyer pendant au moins 2 secondes. |  Appuyer pendant au moins 2 secondes. | Uniquement disponible pendant l'enregistrement |
| Interrompre la lecture/l'enregistrement manuel | - |  →  +  | L'enregistrement comme la lecture seront interrompus si le contrôleur est commandé comme indiqué ci-contre à gauche. |

| Opération | WJ-HD616K/WJ-HD716K | WV-CU650 | Remarque |
|--|--|--------------------------|---|
| Lecture | | | |
| Arrêter la lecture | | | |
| Avance rapide/retour | Pendant la lecture/la pause | | La vitesse de lecture sera maintenue en appuyant sur le bouton pendant avant l'avance rapide/en sens inverse. |
| Pause en lecture | | | Uniquement disponible pendant la lecture |
| Sauter à l'image précédente ou suivante | Pendant la pause | | Uniquement disponible pendant la pause |
| Sauter à la lecture précédente ou suivante | Pendant la lecture | | La position à dépasser sera différente selon que la lecture normale ou la lecture filtrée est appliquée. |
| Opérer un saut jusqu'à l'image enregistrée la plus récente | | | |
| Sélectionner le moniteur vidéo 1 | | → | |
| Sélectionner le moniteur vidéo 2 | | → | |
| Activation de l'affichage séquentiel | S'allume en vert | | Il est possible d'interrompre l'affichage séquentiel en appuyant sur le bouton de sélection de caméra vidéo ou en appuyant sur le bouton tout maintenant le bouton enfoncé. |
| Sélectionner une caméra vidéo | Boutons de sélection de caméra vidéo (1 -16) | Numéro de caméra vidéo → | |
| Sélectionner un affichage à découpage multiple d'écran | | | Se référer au manuel d'utilisation (PDF) pour en savoir plus à propos de l'ordre séquentiel. |
| Zoom électronique | Sélectionner le zoom électronique dans le sous-menu. | | Le niveau de zooming change dans cet ordre: 2x → 4x → 1x |
| Afficher le menu DATA COPY | | → + | Le menu DATA COPY sera fermé en appuyant sur le bouton . |
| Annuler la copie | | Pendant la copie → + | |
| Opération de copie sur support (DVD) | Sélectionner le support dans le sous-menu. | → + | |
| Commuter l'affichage des informations | | | |