


使用系统控制器进行操作

可以使用 PS-Data 兼容的系统控制器对数字硬盘录像机 WJ-HD716K/CH 进行操作。

以下是关于如何使用系统控制器 WV-CU650/CH 对数字硬盘录像机 WJ-HD716K/CH 进行操作的说明。

使用 PS-Data 兼容的系统控制器对数字硬盘录像机 WJ-HD716K/CH 进行操作前，需要进行必要的设置。进一步信息请向系统管理员咨询。

操作	WJ-HD716K/CH	WV-CU650/CH	备注
打开或关闭设置菜单	 按住2秒钟	显示WV-CU650/CH的“System Setup (301)”子菜单以后 F1 选择“On”可以打开设置菜单 F2 选择“Off”可以关闭设置菜单	在系统控制器WV-CU650/CH的初始设置时，可以同时按住  按钮和  按钮显示“System Setup (301)”子菜单。
选择一个项目			
改变设置值	 旋转穿梭内轮	 或 	当软键盘（用于输入字符）显示时，按  按钮可以删除字符。
光标位置移动到下一级菜单		 或  按顶部按钮	
确认弹出菜单上的按钮		 或  按顶部按钮	
回到前一级菜单			
显示事件录像清单和VMD查找清单		 按2次 T&D SEARCH	按  按钮开始回放。
显示指定日期和时间回放的菜单		 T&D SEARCH	按  按钮开始回放。
移动光标到要查找的选项	 按  或  按钮		
移动光标（绿色）选择清单画面中的项目	 旋转穿梭内轮		
切换清单画面的页面	 旋转穿梭外轮		
关闭查找画面			
报警复位		 ALM ALL RESET	
报警中止	 + 	 +  ALM SUSPEND	
手动录像			
停止手动录像	 按住2秒或以上	 按住2秒或以上	只有在录像中可用。
停止回放/自动录像	-	 →  +  SYS FUNC	如果在系统控制器上按左图所示按钮，录像和回放将同时停止。

操作	WJ-HD716K/CH	WV-CU650/CH	备注
回放			
停止回放			
快速回放/快速倒放	回放中或暂停中  旋转穿梭内轮		在快速回放/快速倒放过程中按  按钮，回放速度将会保持。
暂停回放			只有在回放中可用。
逐帧回放或逐帧倒放	暂停中  旋转穿梭内轮		只有在暂停中可用。
跳转至下一回放图像/ 上一回放图像	回放中  旋转穿梭内轮		根据正常回放和指定回放的不同，跳转目标会有所不同。
跳转到最新图像位置			
选择监视器1			
选择监视器2			
巡监显示	 绿灯点亮		按摄像机选择按钮或同时按  按钮和  按钮，可以巡监显示。
选择摄像机	摄像机选择按钮（1至16）	摄像机编号 	
选择多画面			关于多画面切换请参见使用说明书 操作篇 (PDF)
电子变焦	从子菜单选择电子变焦		按以下顺序变焦： 2倍 → 4倍 → 1倍
显示数据复制画面菜单			按  按钮将关闭数据复制画面菜单。
取消复制			
切换显示信息			