



Software di gestione del registratore su disco

Pacchetto software per PC

Guida all'installazione

Modello No. **WV-ASM100E**
WV-ASM100LE

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto,
si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

Limitazione di responsabilità

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI NESSUN GENERE, SIANO ESSE ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER QUALSIASI FINE PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI.

QUESTA PUBBLICAZIONE POTREBBE CONTENERE INESATTEZZE TECNICHE O ERRORI TIPOGRAFICI. MODIFICHE VENGONO AGGIUNTE ALLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE, IN QUALSIASI MOMENTO, PER IL MIGLIORAMENTO DI QUESTA PUBBLICAZIONE E/O DEL(-I) PRODOTTO(-I) CORRISPONDENTE(-I).

Esonero dalla garanzia

IN NESSUN CASO Panasonic System Networks Co., Ltd. DOVRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI ALCUNA PARTE O PERSONA, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE O LA MANUTENZIONE RAGIONEVOLE DEL PRODOTTO, NEI CASI, INCLUSI MA NON LIMITATI AI SEGUENTI:

- (1) QUALSIASI DANNO E PERDITA, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE, QUELLI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, CONSEGUENTI O ESEMPLARI, DERIVATI O RELATIVI AL PRODOTTO;
- (2) LESIONI PERSONALI O QUALSIASI DANNO CAUSATO DALL'UTILIZZO SCORRETTO O DALL'ESECUZIONE NEGLIGENTE DI OPERAZIONI DA PARTE DELL'UTENTE;
- (3) SMONTAGGIO, RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE;
- (4) QUALSIASI PROBLEMA, CONSEGUENTE INCONVENIENTE, PERDITA O DANNO DERIVATO DAL SISTEMA COMBINATO CON DISPOSITIVI DI TERZI;
- (5) QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O AZIONE LEGALE PER DANNI, AVVIATA DA QUALSIASI PERSONA O ORGANIZZAZIONE IN QUANTO SOGGETTO FOTOGENICO, A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY RISULTATA DAL FATTO CHE UNA CERTA IMMAGINE DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA, INCLUSI I DATI SALVATI, PER QUALCHE MOTIVO, VENGA RESA PUBBLICA O VENGA UTILIZZATA PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI DI SORVEGLIANZA.

Caratteristiche

Il pacchetto software per PC WV-ASM100 è progettato per la gestione integrata di più registratori su disco di rete, registratori su disco digitale (di seguito indicati come registratori), unità di interfaccia di rete (di seguito indicate come codificatori) e telecamere di rete (di seguito indicate come telecamere) di Panasonic, collegati ad una rete quale una LAN o Internet, e funziona con il sistema operativo Microsoft® Windows®. Far riferimento alla sezione "Dispositivi compatibili" del Manuale per la configurazione (PDF) per ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi compatibili con questo software.

Utilizzando questo software su un personal computer (di seguito PC) tramite una rete, è possibile visualizzare le immagini in diretta delle telecamere, riprodurre le immagini memorizzate sul registratore e scaricare i file di immagine sull'unità a disco rigido del PC.

Riguardo a questa guida all'installazione

Questa guida all'installazione contiene le descrizioni di come installare questo software.

Sono presenti due manuali di istruzioni (PDF) sul CD-ROM: il manuale per la configurazione ed il manuale di istruzioni.

Il manuale per la configurazione contiene le descrizioni di come eseguire le impostazioni necessarie prima di iniziare l'utilizzo, per amministratori (utenti ADMIN).

Le impostazioni di rete saranno diverse a seconda delle impostazioni della LAN o del fornitore di servizi Internet.

Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni di rete.

Far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF) per come utilizzare ciascuna funzione.

Le descrizioni nelle pagine seguenti sono basate sul presupposto che sia installato Windows® XP Professional sul PC.

Le finestre operative possono non essere uguali a quelle che appaiono sulle pagine quando viene utilizzato un sistema operativo diverso o sono applicate impostazioni differenti.

Quando si utilizza un altro sistema operativo, far riferimento al manuale di istruzioni del rispettivo sistema operativo.

Adobe® Reader® è necessario per leggere questi manuali di istruzioni (PDF).

Se Adobe® Reader® non fosse installato sul PC, scaricare l'ultima versione di Adobe® Reader® dal sito web di Adobe ed installarlo.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Intel e Pentium sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e negli altri paesi e sono utilizzati sotto licenza.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer e DirectX sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Adobe, i logotipi di Adobe e Reader sono marchi di fabbrica registrati di Adobe System Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Altri nomi di prodotti e società citati in questo manuale di istruzioni possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Abbreviazioni

Queste sono le descrizioni della terminologia di base utilizzata in questo manuale di istruzioni.

- Microsoft® Windows® XP Professional SP2 e Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 sono indicati come Windows XP.

Requisiti di sistema

Si raccomanda di installare questo software su un PC che soddisfi i seguenti requisiti di sistema.
SO*1

Lingua dell'SO	Microsoft® Windows® XP Professional o Home Edition SP2
Computer	Microsoft® Windows Vista® 32 bit*2
CPU	Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo, cinese (cinese semplificato)
Memoria	Compatibile IBM PC/AT
Memoria video	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz o superiore (minimo Pentium® 4 3.0 GHz)
Unità CD-ROM	1 GB o maggiore
Porta USB	VRAM 128 MB o maggiore (minimo 64 MB), compatibile con DirectX®9.0c
Spazio necessario su disco rigido	Necessaria per l'installazione di questo software
Monitor	Necessaria per collegare la chiave hardware fornita (dongle USB)
Interfaccia	Circa 3 GB*3
Browser web	1 024 x 768 pixel o superiore (consigliato 1 280 x 1 024 pixel), colore reale a 24 bit o superiore (consigliato colore pieno)
	Deve essere installata una scheda di interfaccia di rete 100/1 000 Mbps*4
	Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2

*1 Questo software è stato progettato basandosi sullo stile di default o la dimensione dei font di Microsoft® Windows® XP e Microsoft® Windows Vista®.

Quando si cambia lo stile di visualizzazione o la dimensione dei font di Windows® XP o di Windows Vista® rispetto alla regolazione predefinita, è possibile che il layout di questo software venga stravolto.

*2 Quando si utilizza Microsoft® Windows Vista®, far riferimento al "Readme.txt" per ulteriori informazioni riguardo a requisiti di sistema, precauzioni, etc.

*3 Per utilizzare questo software è necessario che siano installati sul PC Microsoft® Windows® Installer 3.1, Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1 e Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2. È necessario predisporre altro spazio su disco esclusivamente come area di memoria per il database ed i file scaricati dal registratore, in aggiunta allo spazio su disco necessario per l'installazione di questo software.

*4 Le impostazioni di rete del PC devono corrispondere a quelle dell'ambiente di rete dove è collegato il PC. L'utilizzo di questo software su un PC con due o più schede di interfaccia di rete non sarà coperto dalla garanzia.

Importante:

- Questo software deve essere installato o avviato dall'amministratore. In caso contrario, qualsiasi problema non sarà coperto dalla garanzia.
- Questo software utilizza Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition come database. Se fosse installato qualsiasi altro database, i file del database potrebbero essere danneggiati e questo software potrebbe non funzionare correttamente.
- Non si garantisce il funzionamento di questo software su desktop remoto.
- Mentre questo software è in esecuzione, non effettuare il logout dal PC e non spegnere il PC. In caso contrario, il funzionamento di questo software può diventare instabile.
- Non utilizzare altre applicazioni, in particolare quelle a carico pesante, mentre si sta eseguendo questo software. In caso contrario, il sovraccarico della CPU e la mancanza di risorse causeranno un cattivo funzionamento e prestazioni insufficienti.
- Se non è installata nessuna scheda audio, il cicalino non suonerà al verificarsi di un allarme/errore. Anche la funzione di trasmissione/ricezione dell'audio non è disponibile.

Installazione

Importante:

- Prima di installare questo software, accertarsi che non sia installato sul PC nessun altro software di gestione del registratore su disco Panasonic quale il WV-AS65 o WV-ASM10. Quando sono installati sullo stesso PC un altro software di gestione del registratore su disco Panasonic e questo software, il funzionamento di questo software non sarà coperto dalla garanzia.
- Quando è necessario reinstallare, disinstallare il software esistente prima di avviare la reinstallazione. Una installazione sovrascritta può causare un funzionamento instabile. Quando si disinstalla questo software, verranno eliminati i dati di configurazione. Qualora fossero necessari, salvare i dati di configurazione prima di eliminarli.
- Non è necessario eseguire i passaggi 2 e 3 quando "Microsoft® Windows® Installer 3.1" e "Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1" sono già installati sul PC.

1. Inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del PC.
2. Cliccare due volte "WindowsInstaller3.1.exe" nella cartella "1 WindowsInstaller3.1".
→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Microsoft® Windows® Installer 3.1".
Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
3. Cliccare due volte "dotnetfx.exe" nella cartella "2 dotNetFramework2.0".
→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1".
Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.

4. Cliccare due volte "SQLServerSetup.exe" nella cartella "3 SQLServer2005".
→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2".
Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
5. Cliccare due volte su "setup.exe" nella cartella "4 Disk Recorder Management Software".
→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Disk Recorder Management Software".
Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
Quando viene visualizzata la finestra "Aladdin HASP..." mentre è in corso l'installazione, cliccare il pulsante [OK] sulla finestra visualizzata per continuare l'installazione.
Quando si esegue l'installazione con l'opzione ALL (COMPLETA), i file eseguibili, etc. saranno copiati su una nuova cartella che verrà creata "C:\Programmi\Panasonic\ASM100".
6. Configurare le impostazioni delle eccezioni di Windows Firewall.
Far riferimento al Manuale per la configurazione (PDF) per ulteriori informazioni.
7. Riavviare il PC.
Una volta completati i passaggi 1 - 6, riavviare il PC per completare l'installazione.

Lancio del software

Far riferimento al manuale per la configurazione o al manuale di istruzioni del WV-ASM100 per come lanciare questo software.

Importante:

- Inserire la chiave hardware fornita (dongle USB) nella porta USB. Quando la chiave hardware non è inserita, questo software non verrà lanciato.
 - Se non viene riavviato il PC dopo aver installato questo software, talvolta può non essere rilevata la chiave hardware. Assicurarsi di riavviare il PC dopo l'installazione di questo software.
-

Disinstallazione

Importante:

- Quando si disinstalla questo software, verranno eliminati i dati di configurazione di questo software. Qualora i dati di configurazione fossero necessari, salvare i dati di configurazione prima di disinstallare questo software.
 - I dati scaricati dal registratore non verranno cancellati anche se questo software venisse disinstallato.
 - Microsoft® Windows® Installer 3.1, Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1 e Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2 non verranno cancellati anche se questo software venisse disinstallato. Qualora fosse necessario disinstallarli dopo la disinstallazione di questo software, disinstallarli nell'ordine seguente. In caso contrario, il PC può diventare instabile.
 - ① Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2
 - ② Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1
 - ③ Microsoft® Windows® Installer 3.1
-

1. Aprire "Installazione applicazioni" in "Pannello di controllo".
2. Selezionare "WV-ASM100" dai programmi attualmente installati e cliccare il pulsante [Rimuovi].
→ Il programma di disinstallazione verrà lanciato e verrà visualizzata la procedura guidata.
3. Disinstallare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany