



Logiciel de gestion d'enregistreur sur disque Package logiciel d'ordinateur personnel Guide d'installation

No. de modèle **WV-ASM100**
WV-ASM100E
WV-ASM100L
WV-ASM100LE

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et conservez précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

Limitation de responsabilité

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "COMME TEL" SANS GARANTIE DE TOUTE SORTE, EXPRÈS OU IMPLICITE, ÉTANT INCLUSE MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE LA VALEUR MARCHANDE, ADAPTATION POUR TOUT BUT PARTICULIER OU NON-INFRACTION DES DROITS D'UN TIERS
CETTE PUBLICATION A PU INCLURE DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. DES CHANGEMENTS SONT AJOUTÉS AUX INFORMATIONS CI-DESSUS, À TOUT MOMENT, AUX FINS D'AMÉLIORATION DE CETTE PUBLICATION ET/OU DU OU DES PRODUITS CORRESPONDANTS.

Déni de la garantie

EN AUCUN CAS Panasonic System Networks Co., Ltd. NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUT PARTI OU TOUT PERSONNE, À L'EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D'UN ENTRETIEN RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À CE QUI EST MENTIONNÉ CI-DESSOUS:

- (1) TOUT DÉGÂT ET PERTE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;
- (2) BLESSURE PERSONNELLE OU TOUT DÉGÂT CAUSÉS PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ OU UNE UTILISATION NÉGLIGENTE DE L'UTILISATEUR;
- (3) DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉS DU PRODUIT EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR;
- (4) TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE DE CONSÉQUENCE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, SURVENANT DU SYSTÈME COMBINÉ PAR DES APPAREILS DE TIERS.
- (5) TOUTE RÉCLAMATION OU ACTION ENTREPRISE POUR DES DOMMAGES, SOUMISE PAR TOUTE PERSONNE OU ORGANISATION ÉTANT UN SUJET PHOTOGÈNE, DÙ À LA VIOLATION DE L'INTIMITÉ AVEC POUR RÉSULTAT DES IMAGES DE SURVEILLANCE DE CAMÉRA VIDÉO, Y COMPRIS DES DONNÉES SAUVEGARDÉES, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, EST DIFFUSÉE PUBLIQUEMENT OU EST EMPLOYÉE POUR UN BUT AUTRE QUE CELUI DE LA SURVEILLANCE.

Caractéristiques dominantes

Le progiciel d'ordinateur personnel PC Software Package WV-ASM100 est conçu pour la gestion intégrée de plusieurs enregistreurs de disque de réseau et d'enregistreurs de disque numérique Panasonic (se référant ci-après à l'appellation d'enregistreurs), d'unité d'interface réseau (se référant ci-après à l'appellation de encodeurs) et de caméra vidéo de réseau (se référant ci-après à l'appellation de caméras vidéo) connectés à un réseau tel qu'un réseau local (LAN) ou à l'Internet et tournant sous un système d'exploitation Microsoft® Windows®. Se référer à la section intitulée "Périphériques compatibles" d'instructions de configuration (PDF) pour obtenir de plus amples informations à propos des périphériques qui sont compatibles avec le présent logiciel.

Le fait d'utiliser ce logiciel sur un ordinateur personnel (se référant ci-après à l'appellation PC) par l'intermédiaire d'un réseau, il est possible d'afficher les images d'observation directe des caméras vidéo, de lire les images enregistrées sur un enregistreur et de télécharger des fichiers d'image sur le lecteur de disque dur de l'ordinateur personnel.

À propos de ce guide d'installation

Ce guide d'installation contient les descriptions sur la façon d'installer ce logiciel.

Il y a deux manuels d'utilisation (PDF) sur le CD-ROM, les instructions de configuration et le manuel d'utilisation.

Les instructions de configuration contiennent les descriptions sur la façon d'exécuter les paramètres exigés avant de commencer les opérations destinées aux administrateurs (utilisateurs ADMIN).

Les paramètres de réseau varieront en fonction des paramètres du réseau local LAN ou du fournisseur de services Internet.

S'en référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les paramètres de réseau.

Se référer au manuel d'utilisation (PDF) pour savoir comment utiliser chacune des fonctions.

Les descriptions qui apparaissent dans les pages suivantes sont basées sur la supposition que Windows® XP Professionnel tourne sur l'ordinateur personnel utilisé.

Il est possible que les fenêtres de commande ne soient pas les mêmes que celles représentées dans les pages présentes si un système d'exploitation différent est utilisé ou si des paramètres différents sont appliqués.

Quand un autre système d'exploitation est utilisé, se référer au manuel d'utilisation de ce système d'exploitation respectif.

Le programme Adobe® Reader® est nécessaire pour pouvoir lire ce manuel d'utilisation (PDF).

Lorsque le programme Adobe® Reader® n'est pas installé sur l'ordinateur personnel, télécharger la version la plus récente de Adobe® Reader® à partir du site Internet Adobe et l'installer.

Marques commerciales et marques commerciales déposées

- Intel et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées de la firme Intel Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays et sont utilisées sous licence.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer et DirectX sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, logos d'Adobe et Reader sont des marques déposées de la firme Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms de compagnies et de produits contenus dans ce mode d'emploi peuvent être marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Abréviations

Voici les descriptions des termes de base utilisés dans ce manuel d'utilisation.

- Microsoft® Windows® XP Professionnel SP2 et Microsoft® Windows® XP Édition Familiale SP2 sont décrits sous l'appellation Windows XP.

Conditions système

Il est recommandé d'installer ce logiciel sur un ordinateur personnel qui remplit les conditions système suivantes.

Système d'exploitation* ¹	Microsoft® Windows® XP Professionnel ou Édition Familiale SP2 Microsoft® Windows Vista® 32 bits* ²
Langue de système d'exploitation	Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Chinois (Chinois simplifié)
Ordinateur	IBM PC/AT compatible
Unité centrale de traitement	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz ou plus rapide (Pentium® 4 3.0 GHz minimum)
Mémoire	1 Go ou supérieure
Mémoire vidéo	VRAM 128 Mo ou supérieure (64 Mo minimum), compatible avec DirectX®9.0c
Lecteur CD-ROM	il est nécessaire d'installer ce logiciel
Port USB	Il est nécessaire de connecter la clé d'équipement (la clé électronique USB) fournie
Espace disque dur exigé	Environ 3 Go* ³
Moniteur vidéo	1 024 x 768 pixels ou supérieur (1 280 x 1 024 pixels recommandé), 24 bits True color ou supérieur (Full color recommandé)
Interface	La carte d'interface réseau 100/1 000 Mo/s doit être installée* ⁴
Navigateur Internet	Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2

*1: Le présent logiciel a été conçu sur la base du style à réglage implicite ou de la taille de police de caractères de Microsoft® Windows® XP et Microsoft® Windows Vista®.

Lorsque le style d'affichage ou la taille de la police de caractères de Windows® XP ou de Windows Vista® est modifiée par rapport au style à réglage implicite, il peut s'avérer que la disposition possible du logiciel se détériore.

*2 Lorsque le programme Microsoft® Windows Vista® est utilisé, se référer à "Readme.txt" pour obtenir de plus amples informations sur les conditions système, les précautions, etc.

*3 Le programme Microsoft® Windows® Installer 3.1, Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1 ainsi que Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2 doivent être installés sur l'ordinateur personnel pour pouvoir utiliser ce logiciel. Il est nécessaire de préparer de l'espace disque supplémentaire exclusivement pour le stockage de la base de données et des fichiers téléchargés de l'enregistreur en marge de l'espace disque nécessaire pour effectuer l'installation de ce logiciel.

*4 Les paramétrages de réseau sur le PC doivent remplir les conditions de l'environnement réseau là où le PC est connecté. Les opérations exécutées avec ce logiciel sur un ordinateur personnel muni de deux cartes d'interface réseau ou davantage ne seront pas couvertes par la garantie.

Important:

- Ce logiciel doit être installé ou démarré par un administrateur. Dans le cas contraire, aucun des problèmes ne sera couvert par la garantie.
 - Ce logiciel utilise l'édition Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition comme base de données. Si n'importe quelle autre base de données est installée, les fichiers de la base de données peuvent être endommagés et ce logiciel risque de ne pas fonctionner correctement.
 - Les opérations effectuées avec ce logiciel sur un ordinateur personnel de bureau ne sont pas garanties.
 - Lorsque ce logiciel tourne, ne pas fermer la session de l'ordinateur personnel ni éteindre l'ordinateur personnel. Sinon, les opérations exécutées avec ce logiciel risquent de devenir instables.
 - Ne pas faire tourner d'autres programmes d'application en même temps que ce logiciel, notamment les programmes particulièrement lourds. Dans le cas contraire, une surcharge de l'unité centrale et une insuffisance de ressources entraîneront un fonctionnement anormal et des performances insuffisantes.
 - Si aucune carte son n'est installée, la sonnerie ne retentira pas lors de l'occurrence d'alarme ou de l'occurrence d'une erreur. La fonction de transmission/réception audio est également non disponible.
-

Installation

Important:

- Avant de faire l'installation de ce logiciel, s'assurer qu'aucun autre logiciel de gestion d'enregistreur de disque Panasonic tel que le logiciel WV-AS65 ou WV-ASM10 n'est installé sur l'ordinateur personnel. Si l'autre logiciel de gestion d'enregistreur de disque Panasonic et le présent logiciel sont tous les deux installés sur le même ordinateur personnel, les opérations exécutées avec ce logiciel ne seront pas couvertes par la garantie.
 - Si toutefois la réinstallation du logiciel est nécessaire, désinstaller le logiciel actuel avant de procéder à la réinstallation. Une installation en réécriture risque de rendre les opérations instables. Lorsque ce logiciel est désinstallé, les données de configuration seront supprimées. Si toutefois les données de configuration sont nécessaires, sauvegarder les données de configuration avant de les supprimer.
 - Il est inutile d'exécuter les opérations 2 et 3 lorsque "Microsoft® Windows® Installer 3.1" et "Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1" sont déjà installés sur l'ordinateur personnel utilisé.
-

1. Introduire le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur personnel.

2. Double-cliquer "WindowsInstaller3.1.exe" qui se trouve dans le dossier "1 WindowsInstaller3.1".

- Le programme d'installation de "Microsoft® Windows® Installer3.1" démarrera.
Installer le logiciel en suivant les instructions qui sont affichées sur le moniteur vidéo.
3. Double-cliquer "dotnetfx.exe" qui se trouve dans le dossier "2 dotNetFramework2.0".
→ Le programme d'installation de "Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1" démarrera.
Installer le logiciel en suivant les instructions qui sont affichées sur le moniteur vidéo.
4. Double-cliquer "SQLServerSetup.exe" qui se trouve dans le dossier "3 SQLServer2005".
→ Le programme d'installation de "Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2" démarrera.
Installer le logiciel en suivant les instructions qui sont affichées sur le moniteur vidéo.
5. Double-cliquer "setup.exe" qui se trouve dans le dossier "4 Disk Recorder Management Software".
→ Le programme d'installation de "Disk Recorder Management Software" démarrera.
Installer le logiciel en suivant les instructions qui sont affichées sur le moniteur vidéo.
Lorsque la fenêtre "Aladdin HASP..." est affichée pendant le déroulement de l'installation, cliquer le bouton [OK] de la fenêtre affichée afin de poursuivre l'installation.
Une fois installé avec l'option ALL, les fichiers exécutables, etc. seront copiés dans un dossier nouvellement créé intitulé "C:\Program Files\Panasonic\ASM100".
6. Configurer les paramètres exceptionnels pour le pare-feu de Windows.
Se référer aux instructions de configuration (PDF) pour obtenir de plus amples informations.
7. Redémarrer l'ordinateur personnel.
Lorsque les étapes 1 - 6 sont terminées, redémarrer l'ordinateur personnel pour conclure l'installation.

Lancement du logiciel

Se référer aux instructions de configuration ou au manuel d'utilisation du WV-ASM100 pour savoir comment lancer le présent logiciel.

Important:

- Introduire la clé d'équipement fournie (la clé électronique USB) dans le port USB. Le logiciel ne démarrera pas si la clé d'équipement n'est pas connectée.
- Il arrive que la clé d'équipement ne soit pas détectée si l'ordinateur personnel n'est pas redémarré après l'installation du logiciel. S'assurer que l'ordinateur personnel est redémarré après avoir effectué l'installation du présent logiciel.

Désinstallation

Important:

- Lorsque le logiciel est désinstallé, les données de configuration de ce logiciel seront supprimées. Si toutefois les données de configuration sont nécessaires, sauvegarder les données de configuration avant de désinstaller ce logiciel.
- Les données téléchargées à partir de l'enregistreur ne seront pas supprimées même si le logiciel est désinstallé.
- Les programmes Microsoft® Windows® Installer 3.1, Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1 et Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2 ne seront pas supprimés même lorsque le logiciel est désinstallé. S'il est nécessaire de les désinstaller après avoir désinstallé ce logiciel, les désinstaller dans l'ordre suivant. Sinon, le fonctionnement de l'ordinateur personnel risque de devenir instable.
 - ① Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2
 - ② Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1
 - ③ Microsoft® Windows® Installer 3.1

1. Ouvrir "Ajouter ou supprimer des programmes" dans "Panneau de configuration".
2. Sélectionner "WV-ASM100" parmi les programmes qui sont actuellement installés et cliquer le bouton [Supprimer].
→ Le programme de désinstallation sera lancé et l'assistant sera affiché.
3. Installer le logiciel en suivant les instructions qui sont affichées sur le moniteur vidéo.

For U.S. and Canadian fields:

**Panasonic System Networks Company of America,
Unit of Panasonic Corporation of North America**
www.panasonic.com/business/
For customer support, call 1.800.528.6747
Three Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 U.S.A.

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada
(905)624-5010
www.panasonic.ca

For European and other fields:

Panasonic Corporation
http://panasonic.net

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany