

# Especificaciones de la WV-V6430L

## ● Básicas

Valores de alimentación:*	24 V CA, PoE+
Consumo de energía:*	24 V CA: 3 A (50/60Hz) PoE+ 54 V CC: 450 mA (dispositivo de clase 4)
Entorno de operación Temperatura ambiental de funcionamiento: Humedad ambiental de funcionamiento:	-30°C a +55°C 10 % a 90 % (sin condensación)
Entorno de almacenaje Temperatura de almacenaje: Humedad de almacenaje:	-40°C a +70°C 10% a 95% (sin condensación)
Interfaz de audio:	1 Canal de entrada de audio/1 Canal de salida de audio
Impermeabilidad:	Cuerpo principal: IP66
Dimensiones:	∅186 mm∅ x 310 mm (H)
Masa:	Aprox. 3,9 kg

\* Visite nuestro sitio en la Web (<http://security.panasonic.com/library/v/en/>) para encontrar más información acerca de la fuente de alimentación y del consumo de energía.

## ● Cámara

Sensor de imagen:	Sensor de imagen MOS del tipo aprox. 1/2,8"
Píxeles eficaces:	Aprox. 2 megapíxeles
Sistema de exploración:	Progresiva
Iluminación mínima:	Color: 0,005 lx (F1,6, Tiempo máximo de exposición: 1/1s, Ganancia: 100)* 0,13 lx (F1,6, Tiempo máximo de exposición: 1/30s, Ganancia: 100) Blanco y negro: 0 lx (F1,6, Tiempo máximo de exposición: 1/30s, Ganancia: 100, cuando el LED IR está encendido) 0,0002 lx (F1,6, Tiempo máximo de exposición: 1/1s, Ganancia: 100)* 0,005 lx (F1,6, Tiempo máximo de exposición: 1/30s, Ganancia: 100) * Valor convertido
Ganancia:	Auto/Manual
Compensación de contraluz:	OFF/ BLC/ HLC/ WDR
Velocidad del obturador:	Auto/ Prioridad del obturador/ Prioridad de apertura/ Manual, 1/1 s - 1/30000 s
Día/Noche:	Auto(ICR)/ Color/ Blanco y Negro/ Fotoresistor
Luz LED IR:	Distancia de irradiación: 150 m (24 V CA)
Equilibrio del blanco:	Auto/ Manual/ ATW/ Exteriores/ Interiores/ Exteriores Auto/ Lámpara de sodio Auto/ Lámpara de sodio
Reducción de ruido digital:	Ultra DNR (2D/3D) ON/ OFF
Enmascaramiento de privacidad:	Hasta 24 áreas
Detección de movimiento de vídeo (VMD):	Off/On (4 Zonas, Rectángulo)
Detección de manipulación indebida	Off/On
Rotación de imagen	0°, 180°

## ● Objetivo

Relación de zoom:	30x óptico
Zoom digital (electrónico):	16x
Distancia focal:	4,5 mm - 135,0 mm
Relación de apertura máxima:	1: 1,6 (WIDE) - 1: 4,4 (TELE)
Campo de visión angular:	H: 2,4° (TELE) - 60° (WIDE)      V: 1,8° (TELE) - 36° (WIDE)

## ● Plataforma de panoramización/inclinación

Margen de panoramización:	360° o de panoramización continua
Velocidad de panoramización:	Manual: aprox. 9,4°/s - 120°/s, hasta 256 pasos (dependiendo del controlador) Preajuste: Hasta aprox. 120°/s
Margen de inclinación:	Margen de operación: -15° - 90° (Ángulo bajo - horizontal - vertical)
Velocidad de inclinación:	Manual: aprox. 5,8°/s - 120°/s, hasta 256 pasos (dependiendo del controlador) Preajuste: Hasta aprox. 100°/s
Número de posiciones de preajuste:	300
Modo PTZ:	5 Patrones, 8 Turnos, 5 Escaneo automático

## ● Red

Red:	10BASE-T/100BASE-TX, conector RJ45
Resolución:	1080P(1920x1080)/ 1,3 M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ VGA(640x480)/ 640x360/ 320x240
Método de compresión de imágenes:	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
Velocidad en fotogramas:	1080P(1 - 50/60 fps)/ 1,3M(1 - 25/30 fps)/ 720P(1 - 25/30 fps)
Método de compresión de audio:	G.711µ/ G.726/ AAC
Protocolo:	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/ IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, QoS, 802.1x, Multicast
Número máximo de accesos concurrentes:	20 usuarios (Número de sesiones que pueden conectarse al mismo tiempo a las cámaras)
Sistema operativo:	Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 7
Explorador:	Windows® Internet Explorer® 11

## ● Interfaz auxiliar

Tarjeta de memoria SDXC/ SDHC compatible*1 *2	4 - 128 GB
Puerto de entrada/salida (I/O):	2 canales de entrada /1 canal de salida de alarma

\*1 Cuando grabe imágenes repetidamente en una tarjeta de memoria SD empleando la función de sobrescritura, asegúrese de que la tarjeta de memoria SD utilizada sea fiable y duradera.

\*2 Utilice una tarjeta de memoria microSD que sea compatible con UHS-I (Ultra High Speed-I) y Clase 10 de velocidad SD. Visite nuestro sitio en la Web (<http://security.panasonic.com/library/v/en/>) para encontrar más detalles.